



AirServer

Product specifications	AIRSERVER CONNECT 3
AirServer Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 78 mm x 78 mm
Power supply	45W+ (20V, 2.25A or more) USB-C PD power adapter (optional accessory)
Power consumption	Operational: < 10W, 45W Max
General specifications	
Video input	Optional: USB to HDMI adapter
Video outputs	3x 4K UHD (3840*2160) @60Hz. HDMI 2.0a
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Connectivity	2.5 GbE (Gigabit Ethernet) Commercial-grade Wi-Fi 6E RSDB (up to 32 clients) This device is limited to indoor use only when operating in the 5150-5350 MHz frequency
Connections	Front: 1x USB-C 3.2 with DP alt mode 2x USB-A 3.2 Back: 1x USB-C 3.2 with DP alt mode + 45W PD 1x Ethernet LAN 2.5Gbit 1x HDMI 2.0a with CEC
Anti-theft system	Kensington lock
Certifications	FCC/CE/CB/UL/VCCI/BSMI/C-Tick/RCM/ RoHS/ETL/CSA
Touch screen support & Interactivity	Yes, over Miracast
Wireless conferencing	BYOM ready
Management and reporting	Yes
Warranty	2 years standard
DRM support	Yes (via Google Cast), including Disney+, Amazon Prime, etc
Simultaneously on screen	12 sources
Maintenance & Support	Yes (perpetual)
Software requirement	No apps or drivers required
Port certifications	USB 3.2 Gen2 (10Gb/s)/DisplayPort 1.4a (alt mode)/HDMI 2.0a

Declaration of Conformity

Manufacturer: App Dynamic ehf

Business Address: App Dynamic ehf, Katrinartun 2, 105 Reykjavik, Iceland

Product Type: Universal Screen Mirroring Receiver

Product Name: AirServer

Product Model: Connect 3

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The undersigned hereby declares that the above product model to which this declaration relates is in conformity with the provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

- Article 3.1(a): IEC 62368-1:2014 (Second Edition)
- Article 3.1(b): EN 55032:2012 + AC:2013, EN 55032: 2015, EN 55024:2010 + A1:2015, EN301 489-1 V2.2.3: 2019-11, EN301 489-17 V3.1.1: 2017-02
- Article 3.2: EN 300 328 V2.2.1:2016-11, EN 301 893 V2.1.1:2017-05, EN 62311:2008, EN 62479:2010



Reykjavik, October 30, 2023



Company Stamp

Jesper Lerrin
Head of Global Sales & Channels



EN: Safety Instructions for AirServer Connect 3

1. Power Supply: Use only the provided universal power adapter. Ensure the input is USB-C, with an output of 45W. Avoid using the device if the power adapter or cord is damaged.
2. Placement and Handling: The device is compact (78 x 78 x 34mm) and lightweight (215g). Place it on a stable, flat surface to avoid falls or damage. Ensure there is adequate ventilation around the device to prevent overheating.
3. Environmental Conditions: Designed for indoor use. Keep the device away from moisture, extreme temperatures, and direct sunlight.
4. Connection Ports: Handle the USB ports (2 x USB-C 3.2 and 2 x USB 3.2 Type-A) and HDMI 2.0a port gently when connecting or disconnecting cables.
5. Network Security: The device supports enterprise security standards, including 802.11ax/ac/b/g/n 2Tx2R Wi-Fi RSDB, IPv6 addresses, proxy, and 802.1X security. Ensure your network settings are configured correctly to maintain security.
6. Screen Mirroring and Casting: Supports AirPlay, Google Cast, and Miracast. Follow specific instructions for each platform to ensure proper functioning. Avoid streaming content that violates copyright laws.
7. Maintenance: Regularly check for automatic updates to enhance features and security. Do not attempt to open or repair the device yourself. Contact qualified personnel for servicing.
8. Digital Signage and Livestreaming: Use the digital signage features responsibly and avoid displaying inappropriate content. Ensure that the livestreaming feature is used in a manner respectful of others' privacy and in accordance with local laws.
9. Safety Certifications: Complies with CE and FCC standards. Adhere to all guidelines and regulations associated with these certifications.
10. Emergency Procedures: In case of malfunction, disconnect the device immediately and consult the installation guide or contact support.
11. This device is restricted to indoor use only when operating in the 5150-5350 MHz frequency.

NL: Veiligheidsinstructies voor AirServer Connect 3

1. Voeding: Gebruik alleen de meegeleverde universele voedingsadapter. Zorg ervoor dat de ingang USB-C is, met een uitgang van 45W. Gebruik het apparaat niet als de voedingsadapter of het snoer beschadigd is.
2. Plaatsing en Hantering: Het apparaat is compact (78 x 78 x 34mm) en lichtgewicht (215g). Plaats het op een stabiel, vlak oppervlak om vallen of beschadiging te voorkomen. Zorg voor voldoende ventilatie rond het apparaat om oververhitting te voorkomen.
3. Omgevingscondities: Ontworpen voor binnengebruik. Houd het apparaat weg van vocht, extreme temperaturen en direct zonlicht.
4. Aansluitpoorten: Ga voorzichtig om met de USB-poorten (2 x USB-C 3.2 en 2 x USB 3.2 Type-A) en HDMI 2.0a-poort bij het aansluiten of loskoppelen van kabels.
5. Netwerkbeveiliging: Het apparaat ondersteunt bedrijfsbeveiligingsnormen, inclusief 802.11ax/ac/b/g/n 2Tx2R Wi-Fi RSDB, IPv6-adressen, proxy en 802.1X-beveiliging. Zorg ervoor dat uw netwerkinstellingen correct zijn geconfigureerd om de beveiliging te behouden.
6. Scherm Spiegelen en Casten: Ondersteunt AirPlay, Google Cast en Miracast. Volg specifieke instructies voor elk platform om een goede werking te garanderen. Vermijd het streamen van inhoud die in strijd is met auteursrechtwetten.
7. Onderhoud: Controleer regelmatig op automatische updates om functies en beveiliging te verbeteren. Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren. Neem contact op met gekwalificeerd personeel voor onderhoud.

8. Digitale Reclame en Livestreaming: Gebruik de functies voor digitale reclame verantwoord en vermijd het tonen van ongepaste inhoud. Zorg ervoor dat de livestreamfunctie op een respectvolle manier wordt gebruikt met betrekking tot de privacy van anderen en in overeenstemming met lokale wetten.
9. Veiligheids certificeringen: Voldoet aan CE en FCC-normen. Houd u aan alle richtlijnen en voorschriften die bij deze certificeringen horen.
10. Noodprocedures: In geval van een storing, verbreek onmiddellijk de verbinding met het apparaat en raadpleeg de installatiegids of neem contact op met ondersteuning.
11. Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer het werkt op de frequentie van 5150-5350 MHz.

FR: Instructions de sécurité pour AirServer Connect 3

1. Alimentation : Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation universel fourni. Assurez-vous que l'entrée est en USB-C, avec une sortie de 45W. Évitez d'utiliser l'appareil si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé.
2. Placement et Manipulation : L'appareil est compact (78 x 78 x 34 mm) et léger (215 g). Placez-le sur une surface stable et plane pour éviter les chutes ou les dommages. Assurez une ventilation adéquate autour de l'appareil pour éviter la surchauffe.
3. Conditions Environnementales : Conçu pour un usage intérieur. Gardez l'appareil à l'écart de l'humidité, des températures extrêmes et de la lumière directe du soleil.
4. Ports de Connexion : Manipulez les ports USB (2 USB-C 3.2 et 2 USB 3.2 Type-A) et le port HDMI 2.0a avec précaution lors de la connexion ou de la déconnexion des câbles.
5. Sécurité du Réseau : L'appareil prend en charge les normes de sécurité d'entreprise, y compris Wi-Fi RSDB 802.11ax/ac/b/g/n 2Tx2R, adresses IPv6, proxy et sécurité 802.1X. Assurez-vous que vos paramètres réseau sont correctement configurés pour maintenir la sécurité.
6. Miroir d'Écran et Casting : Prend en charge AirPlay, Google Cast et Miracast. Suivez les instructions spécifiques pour chaque plateforme pour assurer un fonctionnement correct. Évitez de diffuser du contenu violant les lois sur le droit d'auteur.
7. Maintenance : Vérifiez régulièrement les mises à jour automatiques pour améliorer les fonctionnalités et la sécurité. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même. Contactez un personnel qualifié pour l'entretien.
8. Signalétique Numérique et Diffusion en Direct : Utilisez les fonctionnalités de signalétique numérique de manière responsable et évitez d'afficher du contenu inapproprié. Assurez-vous que la fonction de diffusion en direct est utilisée d'une manière respectueuse de la vie privée d'autrui et conforme aux lois locales.
9. Certifications de Sécurité : Conforme aux normes CE et FCC. Respectez toutes les directives et réglementations associées à ces certifications.
10. Procédures d'Urgence : En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil et consultez le guide d'installation ou contactez le support.
11. Cet appareil est réservé à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5150 à 5350 MHz.

ES: Instrucciones de seguridad para AirServer Connect 3

1. Fuente de Alimentación: Utilice sólo el adaptador de corriente universal proporcionado. Asegúrese de que la entrada sea USB-C, con una salida de 45W. Evite usar el dispositivo si el adaptador de corriente o el cable está dañado.
2. Colocación y Manejo: El dispositivo es compacto (78 x 78 x 34 mm) y ligero (215 g). Colóquelo en una superficie estable y plana para evitar caídas o daños. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada alrededor del dispositivo para prevenir el sobrecalentamiento.
3. Condiciones Ambientales: Diseñado para uso en interiores. Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, temperaturas extremas y luz solar directa.
4. Puertos de Conexión: Maneje los puertos USB (2 USB-C 3.2 y 2 USB 3.2 Tipo-A) y el puerto HDMI 2.0a con cuidado al conectar o desconectar cables.

5. **Seguridad de Red:** El dispositivo soporta estándares de seguridad empresarial, incluyendo Wi-Fi RSDB 802.11ax/ac/b/g/n 2Tx2R, direcciones IPv6, proxy y seguridad 802.1X. Asegúrese de que la configuración de su red esté configurada correctamente para mantener la seguridad.
6. **Espejo de Pantalla y Casting:** Soporta AirPlay, Google Cast y Miracast. Siga las instrucciones específicas para cada plataforma para asegurar un funcionamiento adecuado. Evite transmitir contenido que viole las leyes de derechos de autor.
7. **Mantenimiento:** Revise regularmente las actualizaciones automáticas para mejorar las funciones y la seguridad. No intente abrir o reparar el dispositivo usted mismo. Contacte a personal calificado para el servicio.
8. **Cartelería Digital y Transmisión en Vivo:** Utilice las funciones de cartelería digital de manera responsable y evite mostrar contenido inapropiado. Asegúrese de que la función de transmisión en vivo se use de manera respetuosa con la privacidad de los demás y de acuerdo con las leyes locales.
9. **Certificaciones de Seguridad:** Cumple con los estándares CE y FCC. Cumpla con todas las pautas y regulaciones asociadas con estas certificaciones.
10. **Procedimientos de Emergencia:** En caso de mal funcionamiento, desconecte el dispositivo inmediatamente y consulte la guía de instalación o contacte al soporte.
11. Este dispositivo está restringido a uso en interiores únicamente cuando opera en la frecuencia de 5150 a 5350 MHz.

DE: Sicherheitsanweisungen für AirServer Connect 3

1. **Stromversorgung:** Verwenden Sie nur den mitgelieferten Universal-Netzadapter. Stellen Sie sicher, dass der Eingang USB-C beträgt, mit einem Ausgang von 45W. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzadapter oder das Kabel beschädigt ist.
2. **Aufstellung und Handhabung:** Das Gerät ist kompakt (78 x 78 x 34 mm) und leicht (215 g). Platzieren Sie es auf einer stabilen, ebenen Fläche, um Stürze oder Beschädigungen zu vermeiden. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung um das Gerät, um Überhitzung zu verhindern.
3. **Umgebungsbedingungen:** Für den Innenbereich konzipiert. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
4. **Anschlussports:** Gehen Sie vorsichtig mit den USB-Ports (2 x USB-C 3.2 und 2 x USB 3.2 Typ-A) und dem HDMI 2.0a Port um, wenn Sie Kabel anschließen oder trennen.
5. **Netzwerksicherheit:** Das Gerät unterstützt Unternehmenssicherheitsstandards, einschließlich 802.11ax/ac/b/g/n 2Tx2R Wi-Fi RSDB, IPv6-Adressen, Proxy und 802.1X-Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkeinstellungen korrekt konfiguriert sind, um die Sicherheit zu gewährleisten.
6. **Bildschirmspiegelung und Casting:** Unterstützt AirPlay, Google Cast und Miracast. Befolgen Sie spezifische Anweisungen für jede Plattform, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Vermeiden Sie das Streamen von Inhalten, die Urheberrechtsgesetze verletzen.
7. **Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf automatische Updates, um Funktionen und Sicherheit zu verbessern. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Kontaktieren Sie qualifiziertes Personal für die Wartung.
8. **Digitale Beschilderung und Live-Streaming:** Verwenden Sie die Funktionen für digitale Beschilderung verantwortungsbewusst und vermeiden Sie die Anzeige unangemessener Inhalte. Stellen Sie sicher, dass die Live-Streaming-Funktion auf eine Weise verwendet wird, die die Privatsphäre anderer respektiert und im Einklang mit lokalen Gesetzen steht.
9. **Sicherheitszertifizierungen:** Erfüllt die CE- und FCC-Standards. Befolgen Sie alle Richtlinien und Vorschriften, die mit diesen Zertifizierungen verbunden sind.
10. **Notfallverfahren:** Trennen Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion sofort und konsultieren Sie die Installationsanleitung oder kontaktieren Sie den Support.
11. Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird.